

#### Leveringsomvang Otis ledkit:

- 4 led Lampen 10W 1000 lumen 4000K
- 1x LED strips zelf klevend Gen2
- 1x Aansluitkabel
- 14x dubbelzijdig zelfklevende montage sticker
- 1x noodvoeding DF268C-R
- 1x losse driver Leds
- 2x koppelstuk
- 1x koppelkabel



#### Werkinstructie:

1. Schakel de spanning uit.
2. Schuif de lampen in elkaar met de koppelstukjes zoals de foto Blz 1.
3. verdeel de dubbelzijdig zelfklevende montage stickers over de led lampen en plak ze op de zijkant met de schakelaar naar voren.
4. Monteer de 2 eerste LED strips van de LED string achter de standaardwijzer. De 2 volgende strips worden achter de drukknoppen gemonteerd.
5. Sluit de voedingsstekker aan op de oude aansluiting van de tl verlichting
6. Druk de stekker in de led lamp en Plak ze netjes in de randen. Druk nu de koppel kabel er aan de bovenzijde in en plak ook de 2<sup>de</sup> rij ledlampen.
7. Sluit de noodvoeding met LED strips en voeding aan volgens onderstaande schema.
8. Als alles juist is aangesloten de spanning weer inschakelen.

#### LED Strip achter COP t.b.v. verlichting drukknoppen en stand aanwijzer

